



Mit HP LaserJet P2050 Druckern arbeitet Ihr Arbeitsteam produktiver. Hochwertige Dokumente werden mit einer Auflösung von 1200 dpi und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 33 S./Min. erstellt. Zu den Leistungsmerkmalen zählen erweiterbarer Speicher, automatischer beidseitiger Druck<sup>1</sup> und Gigabit-Netzwerktechnologie<sup>2</sup>.



HP LaserJet P2055



HP LaserJet P2055d  
Drucker



HP LaserJet P2055dn  
Drucker

**Ideal für kleine Arbeitsteams mit 1-3 (P2055 und P2055d) bzw. 1-8 Benutzern (P2050dn) in kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen, die einen schnellen, zuverlässigen, Platz sparenden Schwarzweißdrucker für die einfache Erstellung hochwertiger Geschäftsdokumente benötigen.**

**Dieser äußerst leistungsstarke HP LaserJet arbeitet außergewöhnlich produktiv.**

Druckgeschwindigkeiten von bis zu 33 S./Min. (A4) und dank Instant-on-Technologie deutlich reduzierte Wartezeiten beim Ausgeben der erste Seite aus dem Energiesparmodus. Komfortabler automatischer beidseitiger Druck zum Einsparen von Zeit und Papier<sup>3</sup>. Schnelle und präzise Verarbeitung komplexer Druckaufträge mit einem 600-MHz-Prozessor und erweiterbarem Speicher<sup>4</sup>. Zuverlässige Freigabe und effiziente Nutzung von Druckressourcen über Hochgeschwindigkeitsverbindungen via integrierter Gigabit-Netzwerktechnologie<sup>5</sup>. Hi-Speed USB 2.0 Anschluss für die einfache Verbindung des Druckers mit dem Computer.

**Erstellen Sie professionelle Ausdrücke mit diesem kompakten Drucker.**

Professionelle Qualität mit einer echten Auflösung von 1200 dpi für gestochen scharfe Textdokumente und Bilder bei jedem Druckauftrag. Einstellbare Papierfächer ermöglichen den einfachen Druck unterschiedlichster Schwarzweißdokumente in allen Formaten von A6 bis A4 (aus allen Papierzuführungen). Dank seines schlanken, kompakten Designs nimmt der Drucker wenig Platz auf dem Schreibtisch in Anspruch und ist bequem zugänglich. Die sehr ergiebige HP LaserJet All-in-One-Druckkassette ist einfach zu handhaben und liefert beständig hervorragende Ergebnisse.

**Einfach einzurichten, zu verwenden und zu verwalten.**

Das LCD-Bedienfeld ermöglicht eine intuitive Navigation. Das 250-Blatt-Zufuhrfach, die 50-Blatt-Mehrzweckzuführung und das optionale 500-Blatt-Fach bieten viel Kapazität, sodass Druckvorgänge seltener unterbrochen werden. Bestellen Sie Verbrauchsmaterial bequem mit HP SureSupply<sup>6</sup>. Über HP Web Jetadmin können Sie den Druckerstatus, Warnmeldungen, Konfigurationseinstellungen und vieles mehr abrufen. Der HP Universal Print Driver erhöht die Bedienerfreundlichkeit und die Produktivität. HP Druckkassetten mit integrierter interaktiver Intelligenz vereinfachen die Verwaltung und geben Warnungen aus, wenn das Verbrauchsmaterial zur Neige geht.

<sup>1</sup> Automatischer beidseitiger Druck ist bei Modell P2055d und P2055dn Standard

<sup>2</sup> Verfügbar mit Modell P2055dn.

<sup>3</sup> Automatischer beidseitiger Druck ist nur bei Modell P2055d und P2055dn Standard

<sup>4</sup> Modell P2055 und P2055d mit 64 MB Speicher (erweiterbar auf 320 MB) und 128 MB Speicher bei Modell P2055dn (erweiterbar auf bis zu 384 MB)

<sup>5</sup> Verfügbar mit Modell P2055dn

<sup>6</sup> Programmfeatures und Verfügbarkeit können je nach Land variieren  
Weitere Informationen unter [www.hp.com/learn/suresupply](http://www.hp.com/learn/suresupply)

## Technische Daten

<b>Drucktechnologie</b>	Laser		
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	DIN A4 schwarzweiß: Bis zu 33 S./Min. Erstes Auslagern schwarzweiß: Nur 8,0 Sek. (nach automatischem Ausschalten/aus dem Bereitschaftsmodus) Die genaue Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Software, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments ab.		
<b>Prozessor</b>	600 MHz, Feroceon ARM Dual Prozessor		
<b>Speicher</b>	<b>P2055:</b> 64 MB; <b>P2055d:</b> 64 MB; <b>P2055dn:</b> 128 MB; <b>P2055:</b> Erweiterbar auf 320 MB über einen freien 144-poligen DIMM-Steckplatz; <b>P2055d:</b> Erweiterbar auf 320 MB über einen freien 144-poligen DIMM-Steckplatz; <b>P2055dn:</b> Erweiterbar auf 384 MB über einen freien 144-poligen DIMM-Steckplatz;		
<b>Druckauflösung</b>	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
<b>Druckqualität</b>	HP ProRes 1200, HP Fastres 1200		
<b>Druckersprachen</b>	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 Emulation mit automatischer Sprachumschaltung		
<b>Wirtschaftliches Drucken</b>	Econo-Modus spart bis zu 50 % Toner (abhängig vom Druckmodus)		
<b>Schriftarten/Fonts</b>	45 skalierbare TrueType-Schriften, 35 PostScript; 11 skalierbare TrueType-Schriften und 11 nicht skalierbare Line-Printer-Schriften (nur PCL 5c)		
<b>Druckleistung (monatlich, A4)</b>	Bis zu 50.000 Seiten		
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	750 bis 3000		
<b>Ränder des Druckbereichs</b>	oben: 4 mm, links: 4 mm, rechts: 4 mm, unten: 4 mm		
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Zufuhr</b>	<b>Kapazität</b>	<b>Gewicht</b>
	Fach 1	Blätter: 50; Briefumschläge: 5	60 bis 163 g/m <sup>2</sup> (gerader Papierpfad für Spezial-Druckmedien)
	Fach 2	Blätter: 250	60 bis 120 g/m <sup>2</sup> (mit Standardausgabefach)
	Fach 3 (Optional)	Blätter: 500	
	<b>Ausgabe:</b>	Blatt: Bis zu 150 Blatt. Briefumschläge: Bis zu 5 Briefumschläge. Transparentfolien: Bis zu 75 Blatt; 150-Blatt-Ausgabefach	
	<b>Duplex-Druck:</b>	<b>P2055:</b> Manuell (Treiberunterstützung im Lieferumfang enthalten); <b>P2055d:</b> Automatisch (Standard); <b>P2055dn:</b> Automatisch (Standard);	
<b>Druckmedientypen</b>	Papier (weißes Papier, leichtes Papier, schweres Papier, Normalpapier, Recycling-Papier, raues Papier), Briefumschläge, Etiketten, Karton, Transparentfolien, schwere Druckmedien		
<b>Schnittstellen und Konnektivität</b>	<b>P2055:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055d:</b> Hi-Speed USB 2.0; <b>P2055dn:</b> HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Netzwerktechnologie, Hi-Speed USB 2.0; , Optional: HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server (J8021A)		
<b>Betriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows® 7 (32 Bit/64 Bit); Windows Vista® (32 Bit/64 Bit); Microsoft® Windows® XP (32 Bit/64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (siehe <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ) Optional: Aktuelle Treiber und Software können von der HP LaserJet Support-Website <a href="http://www.hp.com/support/lp2050series/">http://www.hp.com/support/lp2050series/</a> heruntergeladen werden; In Ländern außerhalb der USA sind diese auf der Website <a href="http://www.hp.com/">http://www.hp.com/</a> verfügbar.		
<b>Netzwerkbetriebssysteme – Kompatibilität</b>	Windows® 7 (32 Bit/64 Bit); Windows Vista® (32 Bit/64 Bit); Microsoft® Windows® XP (32 Bit/64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit), 2000; Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6, UNIX, Linux (siehe <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )		
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	Für Windows® 7 vorbereitet. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/windows7">www.hp.com/go/windows7</a> . Einige Funktionen sind unter Umständen nicht verfügbar. Windows Vista® (x32 und x64); Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, Server 2003, 2000 (nur Treiber): 512 MB RAM, 350 MB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss, Mac OS X v10.3.9, v10.4, v10.5, v10.6; 256 MB RAM, 150 MB freier Festplattenspeicher; CD-ROM-Laufwerk, USB-Anschluss		
<b>Software</b>	HP Druckersoftware auf CD-ROM: Installations-/Deinstallationsprogramm; Treiber (HP PCL 6); HP Toolbox FX für Diagnosestatus und Konfiguration; HP Embedded Webserver; Hilfe; Dokumentation		
<b>Bedienfeld</b>	Zweizeiliges monochromes LCD-Bedienfeld auf der Gerätevorderseite mit 16 Zeichen, 6 Tasten (Pfeil nach oben, Pfeil nach unten, Auswahl, Zurück, Abbrechen), 2 LEDs (Achtung, Bereit)		
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Toolbox FX, HP Embedded Web Server, Druckertreiber		
<b>Stromversorgung</b>	Anforderungen: Eingangsspannung: 110 bis 127 V Wechselstrom (+/- 10 %), 60 Hz (+/- 2 Hz); 220 bis 240 V Wechselstrom (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 2 Hz). Verbrauch: 570 Watts (in Betrieb), 8 Watt (automatisches Ausschalten/Bereitschaft), 0,4 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): 2,233 kWh/Woche		
<b>Gewicht</b>	Ohne Verpackung: <b>P2055:</b> 9,9 kg; <b>P2055d:</b> 10,6 kg; <b>P2055dn:</b> 10,6 kg; Mit Verpackung: <b>P2055:</b> 12,4 kg; <b>P2055d:</b> 13,1 kg; <b>P2055dn:</b> 13,1 kg;		
<b>Betriebsumgebung</b>	Betriebstemperatur: 15 bis 32,5 °C. Empfohlene Betriebstemperatur: 17,5 bis 25 °C. Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Empfohlene Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 30 bis 70 % RL. Lagertemperatur: -20 bis 60 °C. Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit. Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296: Schalleistung : LwAd 6,8 B(A). Schalldruckpegel: LpAm 55 dB(A)		
<b>Produktprüfzeichen</b>	Sicherheitszertifikate: IEC 60950-1 (International), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-Lizenz (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Klasse 1 Laser/LED-Gerät) GB4943-2001, Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC mit CE-Zeichen (Europa); weitere Sicherheitszulassungen gemäß Anforderungen des jeweiligen Landes		
<b>Garantie</b>	Ein Jahr, Rückgabe an HP oder einen autorisierten HP Fachhändler		

## Bestellinformationen

<b>CE456A</b>	HP LaserJet P2055; HP LaserJet Druckkassette schwarz; CD (mit Software und Benutzerhandbuch); Netzkabel; Support-Flyer
<b>CE457A</b>	Wie HP LaserJet P2055 mit integriertem automatisch beidseitigem Druck
<b>CE459A</b>	Als HP LaserJet P2055 mit automatischem beidseitigem Druck, integrierter HP Jetdirect Gigabit Ethernet-Netzwerktechnologie und 128 MB RAM (erweiterbar auf 384 MB)
	<b>Zubehör</b>
<b>CE464A</b>	HP LaserJet 500-Blatt-Papierzuführung
	<b>Zubehör</b>
<b>CE505A</b>	HP LaserJet CE505A Druckkassette schwarz Referenzreichweite von 2.300 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
<b>CE505X</b>	HP LaserJet CE505X Druckkassette schwarz Referenzreichweite von 6.500 Standardseiten. Dieser Wert wurde gemäß ISO/IEC 19752 ermittelt.*
	<b>Konnektivität</b>
<b>Q6264A</b>	HP Hi-Speed USB-Kabel (6 Fuß/1,8 m)
<b>J8021A</b>	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver
	<b>Speicher</b>
<b>CB420A</b>	HP 32 MB DDR2 144 Pin DIMM
<b>CB421A</b>	HP 64 MB DDR2 144 Pin DIMM
<b>CB422A</b>	HP 128 MB DDR2 144-poliges DIMM
<b>CB423A</b>	HP 256 MB DDR2 144 Pin DIMM
	<b>Service &amp; Support</b>
<b>UK923E</b>	HP Care Pack, Rückgabe an HP, 2 Jahre
<b>UK924E</b>	HP Care Pack, Rückgabe an HP, 3 Jahre
<b>UK928E</b>	HP Care Pack, Austausch am nächsten Arbeitstag, 2 Jahre
<b>UK929E</b>	HP Care Pack, Austausch am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
<b>UK931E</b>	HP Care Pack, Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag, 2 Jahre
<b>UK932E</b>	HP Care Pack, Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
<b>UK933PE</b>	HP Care Pack, Rückgabe an HP nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
<b>UK935PE</b>	HP Care Pack, Austausch am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
<b>UK936PE</b>	HP Care Pack, Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag nach Ablauf der Garantie, 1 Jahr
Eine vollständige Liste mit Verbrauchsmaterialien, Zubehör und Services finden Sie unter <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>	

<http://www.hp.com/de>



© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Keine Informationen in diesem Dokument stellen eine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 03/10 4AA2-1750DEE

[www.1a-gebrauchte-drucker.de](http://www.1a-gebrauchte-drucker.de)

